

# Détecteur de fumée connecté

**FR** NOTICE D'INSTALLATION

**EN** INSTALLATION GUIDE

**DE** INSTALLATIONSANLEITUNG

**IT** GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

**ES** GUÍA DE INSTALACIÓN

**EL** ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

**NL** INSTALLATIEGIDS

**DA** INSSTALLATIONSVEJLEDNING

**SV** INSTALLATIONSGUIDE

**FI** ASENNUSOHJE

**NO** INSTALLASJONSGUIDE

**PL** INSTRUKCJA OBSŁUGI

**CS** NÁVOD K INSTALACI

**HU** TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

**HR** KNJIŽICA UPUTSTAVA

**RO** MANUAL DE INSTALARE

**SK** NÁVOD NA INŠTALÁCIU

**TR** MONTAJ KILAVUZU

بيكرتلا ليلد **AR**



## Belangrijke informatie - veiligheid

### Algemeen

Lees deze installatiegids en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften aandachtig voordat u begint met de installatie van dit Somfy product. Houd u nauwkeurig aan de instructies die in deze handleiding worden gegeven en bewaar deze handleiding gedurende de gehele levensduur van het product. Deze handleiding beschrijft het installeren en het in bedrijf stellen van dit product.

Elke installatie of vorm van gebruik dat buiten het door Somfy gedefinieerde toepassingsgebied valt, is niet toegestaan.

Hierdoor en door het negeren van de instructies in deze handleiding, vervallen iedere aansprakelijkheid en garantie van Somfy.

Somfy is niet aansprakelijk voor veranderingen van normen en standaards die van kracht zijn geworden na publicatie van deze handleiding.

### Algemene veiligheidsvoorschriften

- Dit product mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis, behalve als zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of toezicht, of die instructies vooraf over het gebruik van het product heeft gegeven.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Dompel het apparaat nooit in een vloeistof.
- Laat het apparaat niet vallen, boor er geen gaten in en demonteer het niet op straffe van het vervallen van de garantie.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen en plaats het niet in direct zonlicht.

### Recycling



Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Let er op dat u het bij een inzamelpunt of depot inlevert zodat het gerecycleerd kan worden.



Houd de batterijen en accu's gescheiden van ander afval en laat ze apart inzamelen door een gespecialiseerd bedrijf voor recycling.

### Inhoud van de set

Omschrijving	Aant.	Omschrijving	Aant.
Détecteur de fumée connecté	1	Batterijen 3 V (CR123)	1
Batterijen 9 V (6LR61)	1	Set bevestigingsmiddelen	1

## Installatie

### Plaatsen van de batterijen

Installeer de batterijen van 9 V en 3 V op hun respectievelijke plaatsen.

Zonder batterijen kan de Détecteur de fumée connecté niet werken. U moet daarom de batterijen op de juiste plaats en in de juiste richting aanbrengen


("+"-pool bij "+" en "-"-pool bij "-").

### Test van het product

Test de Détecteur de fumée connecté door gedurende 2 seconden op de testknop van de kap te drukken. Als het elektronische circuit, de sirene en de batterij in orde zijn, klinkt een "PIEP".




Als u geen "PIEP" hoort, is de batterij niet goed of heeft het apparaat een andere storing.



### Waar installeert u de Détecteur de fumée connecté :

- Op elke verdieping.
- In elke slaapkamer.
- In veel gebruikte vertrekken die te ver weg zijn om een geluidssignaal te horen.
- In ongebruikte vertrekken, zoals de ketelruimte.

Hij mag **NIE**t worden geïnstalleerd op zolders of in garages die nog in aanbouw zijn.



### Waar installeert u de Détecteur de fumée connecté niet:

- Buiten
- Op een plaats waar het alarm moeilijk hoorbaar is (vertrek met dichte deur)
- Op een plaats waar de detector moeilijk bereikbaar is, met name voor het testen van de werking
- Op een plaats waar de temperatuur lager is dan 4°C of hoger dan 45°C
- Op een plaats waar de vochtigheid lager is dan 10% of hoger dan 95% (badkamer, keuken, washok, enz.)
- Op een plaats met grote en/of snelle veranderingen van de temperatuur, de druk of de vochtigheid
- Op een plaats waar de zon direct op de detector schijnt
- Op een stoffige of vuile plaats (garage, werkplaats, enz.)
- Op een plaats met veel insecten
- Op een plaats waar de rookdetectie verstoord kan worden door valse rookmeldingen: keuken, open haard, garages (uitlaatgassen), ovens, verwarmingsketels, oliestraalkachels, enz.
- In de buurt van verwarmingstoestellen, vensters, ventilatieroosters, airconditioners, ventilators of andere apparaten die luchtstromingen veroorzaken
- In de buurt van een plaats die warmer of kouder is dan de rest van het vertrek (ongeïsoleerde muren, luiken, enz.)

Positioneer de Détecteur de fumée connecté in overeenstemming met de geldende bouwvoorschriften.

### Montage aan het plafond:



- Installeer de detector aan het plafond in het midden van het vertrek, door hem vast te zetten op ten minste 30 cm afstand van hoeken, muren, balken of andere obstakels.

### Montage aan een muur:

- Installeer de detector tegen de muur door hem vast te zetten op een afstand tussen 30 cm en 60 cm van het plafond.


### Montage aan een schuin plafond:

- Installeer de detector door hem vast te zetten op een verticale afstand tussen 30 cm en 60 cm onder hoogste punt van het plafond.



### Installatie van de Détecteur de fumée connecté

- Maak de voet los van de Détecteur de fumée connecté door hem linksom te draaien.
- Houd de voet op de gewenste montageplaats en markeer met potlood de plaats van de 2 bevestigingsgaten.
- Gebruik de 2 meegeleverde bevestigingsschroeven en pluggen.
- Zet de voet stevig vast.
- Nadat de batterijen zijn geïnstalleerd, kunt u de Détecteur de fumée connecté koppelen met de TaHoma Box.
- Maak de detector vast op de voet door hem rechtsom te draaien tot hij vergrendelt.



### Koppelen met de TaHoma Box

Om de Détecteur de fumée connecté en de Tahoma Box met elkaar te verbinden, moet u deze 2 apparaten koppelen.

Selecteer op de interface van de TaHoma Box het tabblad .

- Klik op het tabblad Configuratie met het tandwielsymbool.
- Klik op het tabblad "IO" en daarna op "Toevoegen".
- Selecteer het tabblad "sensor"
- Volg de aangegeven procedure.

Als de Détecteur de fumée connecté is gekoppeld met de TaHoma Box, kan de Détecteur de fumée connecté worden gebruikt via de interface van de TaHoma Box.

### Verbinden met een andere Détecteur de fumée connecté

De verbinding met een andere Détecteur de fumée connecté van het huis gebeurt automatisch.

### Terug naar de oorspronkelijke configuratie

Druk op testknop van de Détecteur de fumée connecté tot u 6 PIEPJES hoort.

De Détecteur de fumée connecté is gereset in de oorspronkelijke configuratie.

### Technische gegevens

Geluidssignaal	85 dB
Voeding	9 Vdc 6LR61 ( DURACELL MN1604, EVEREADY 522, GP1604A)
Voeding	3 Vdc CR123 (DURACELL ULTRA123, ENERGIZER 123)
Levensduur van de batterij	5 jaar
Radiofrequentie	868-870 MHz io homecontrol® tweerichting driebanden
Gebruikte frequentiebanden en maximaal vermogen	868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW 868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
Gebruikstemperatuur	0°C tot + 60°C
Afmetingen L x H x D in mm	120 x 146 x 48 mm
Gewicht	250 g

Somfy  
verklaart  
hierbij dat  
het product

voldoet aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).



Organisme Certificateur gérée par:  
AFNOR Certification  
11 rue Francis de Pressensé  
93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex





**Somfy SAS**

50 avenue du Nouveau  
Monde  
BP 152 - 74307 Cluses  
Cedex  
France

**[www.somfy.com](http://www.somfy.com)**

**somfy®**